- Zonas de trabajo en exterior
- Túneles
- Espacios sin luz natural
- Andamios y estructuras



Información técnica

FOCO DE TRABAJO RECARGABLE + SOLAR 50W

SKU. FSRTLH50WW

Potencia eléctrica	50W
Tono de luz (CCT)	6000K + Luz emergencia
Chips LED	SMD2835
Luminosidad (Lm)	1300 ±1%
Panel solar	15W, 6V
Batería	10Ah, 3.2V, 18650
Medidas luminaria (mm)	244,5 x 324,8 x 59,6
Medidas panel (mm)	350 x 290 x 17
CRI (Ra)	70
Protección	IP65
Protección impactos	IK10
Tiempo de carga	5-8 horas
Tiempo de uso	Hasta 12 horas
Óptica	90º
Material	Aluminio
Conectividad	Puerto USB (cable incluido) para carga mediante red eléctrica
Modo de trabajo	100% luz, 60% luz, 20% luz, Luz emergencia parpadeante
Soporte	Brazo basculante 200º integrado
Control	Botón integrado en luminaria
Tª de trabajo	-20ºC hasta 50ºC, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538767528

DIAGRAMAS TÉCNICOS





PRINCIPALES PRESTACIONES

– Diseño **plegable**, ideal para ser transportado o almacenado fácilmente
– Eficientes chip **LED SMD2835** con tonalidad de luz blanca **6000K + luz azul/roja de señalización de emergencia**
– **Panel solar** con conexión independiente mediante cable de 1 metro de longitud
– **Batería integrada en la luminaria** con **durabilidad de hasta 12 horas** con una sola carga completa
– **Cable USB incluido** para carga mediante red eléctrica o mechero del coche
– **4 métodos de iluminación**: 100%, 60%, 20%, Luz de emergencia
– **3 años de garantía** en España

GALERÍA DE IMÁGENES


Vista trasera


Vista lateral abierto


Vista lateral plegado


Panel solar

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
5 unidades



Palé completo:
100 unidades (20 cajas)

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

– Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
– Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
– LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
– **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
– Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
– No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
– Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

LED HISPANIA®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com

Las ventas y soporte técnico se efectuarán a través del mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra. Hecho en China.
ES-B85845675. LED HISPANIA® es una marca registrada en la O.E.P.M bajo expediente M2923909.